



Radio Kenwood KDC-130UR

Producent: KENWOOD

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

275,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe radio samochodowe firmy KENWOOD

Model: KDC-130UR

Radioodtwarzacz CD z przednim wejściem USB i AUX

Charakterystyka ogólna

- 13 cyfrowy wyświetlacz LCD
- Czerwone podświetlenie klawiszy i białe wyświetlacza
- Podwójne zastosowanie klawiszy
- Tuner FM (RDS) / AM (MW/LW) 24 ustawienia
- Odtwarzacz CD
- Podświetlane USB (front) z osłoną przeciw kurzową
- MP3/WMA/WAV/FLAC playback
- Wbudowany 3-pasmowy equalizer
- 1 wyjście RCA (tył/sub przełączane) 2,5V

Główne cechy

- Format DIN: 1 DIN
- Odłączalny panel czołowy
- Podświetlenie przycisków: Czerwone LED
- Obrotowy enkoder i pokrętko sterujące

- Podwójne zastosowanie klawiszy: Ustawienia audio & EQ
- Podtrzymywanie pamięci (back-up) Presety radio
- Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności
- Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków
- Zegar cyfrowy (24 godz.)
- Wyświetlacz zegara przy wyłączonym zasilaniu (domyślnie wyłączone)
- Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut)
- Wbudowane złącze: Mitsumi, 16 pin
- Złącze ISO: Mitsumi to ISO cable
- Interfejs USB x1 przód
- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego

Cechy wyświetlacza

- Rodzaj wyświetlacza: Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- Ekran: 13 segmentów x 13 cyfr
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie
- Podświetlenie wyświetlacza: Białe (LED)
- Kontrola przyćmienia światła: Ręczne/ Za pomocą czasomierza
- Regulacja jasności: 0 - 31 steps
- Tryb Demo
- Wybór języków menu tekstowego: English(default) / Spanish / French / Russian

Wygląd

- Wykończenie ramki: Czarny lakier
- Wykończenie przycisku preset: Czarny lakier
- Wykończenie maskownicy: Czarny (black Injection)
- Pokrętko regulacji głośności: Czarny lakier z chromowym pierścieniem
- Podświetlenie trójkąta: Czerwone LED
- Osłona przeciwpływowa złącza czołowego
- Podświetlenie przycisków: Czerwone LED
- Podświetlany port USB (front): Czerwone LED
- Kontrola jasności (key): 0 - 31 step
- Sterownik przygaszania (key): Ręczne/ Za pomocą czasomierza
- Jasność: 2 strefowa regulacja jasności

Cechy tunera

- Wybór stacji: Ręczny / automatyczny
- Odbiór FM
- Odbiór AM (MW / LW)
- Ustawienia strojenia tunera (FM / AM): 24 Presety (18FM / 6AM)
- Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego
- Mixed preset memory (FM & AM): 6 presetów
- Up/Down Seek/Scan
- Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych
- FM Stereo/ Mono Selektor
- System danych radiowych
- Radio Text Plus
- Informacja o korkach drogowych
- Lokalne wyszukiwanie
- Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości Dostępne: AF / AF Reg / OFF
- Automatyczne wyszukiwanie TP
- Rozszerzone funkcje innych sieci (EON)
- Funkcja Program Type (PTY)

CE Odtwarzane pliki audio

- Odtwarzanie plików MP3: CD/USB
- Odtwarzanie plików WMA (.wma): CD/USB
- Odtwarzanie plików WAV (.wav): USB
- Odtwarzanie plików FLAC: USB

Cechy CD

- Kompatybilność z CD-R/RW
- Odtwarzanie MP3 z wyświetlaniem tagu ID3
- Odtwarzanie w formacie WMA (Windows Media Audio)
- Tekst CD z uwzględnieniem znaków specjalnych: English(default) / Spanish / French / Russian / Greek
- Przetwarzanie D.A.C.: 24bit
- Wyciszenie 0 bit
- Funkcja wyboru losowego utworu: Odtwarzanie losowe / OFF
- Funkcja powtarzania (utworu/płyty): Powtarzanie utworu / całości

Cechy USB

- Port USB: Front panel z osłoną przeciwkurzową
- Typ USB: 2.0 High speed
- Odtwarzanie plików: MP3, WMA, WAV, FLAC
- Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe
- Powtarzaj / Odtwarzanie losowe
- Wyszukiwanie bezpośrednie
- Wznów odtwarzanie
- Wyświetlanie kodu czasu
- Wydajność prądowa zasilacza: 1A

Cechy Audio

- Maksymalna moc wyjściowa: 50W x 4
- MOSFET moc IC
- Rodzaj wejść pomocniczych: Mini-jack, front panel
- Wyjście przedwzmacniacza: 1 RCA
- Poziom wyjściowy przedwzmacniacza: 2,5V
- Przedwzmacniacz tylny / subwoofer
- Regulacja poziomu odniesienia subwoofera
- Kontrola tonów / Easy EQ: 3-pasmowy, 8 ustawień wstępnych
- Kontrola równowagi / fadera / głośności
- Obwód podbicia basów: Off/+1/+2/+3/+4/+5
- Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności
- Korektor parametryczny + presety: 3-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami
- Filtr dolnoprzepustowy
- Rekonstrukcja dźwięku Kenwood
- Napęd EQ

Zdolność przyłączeniowa

- Przednie wejście USB i AUX
- OEM gotowy pilot zdalnego sterowania
- Przewód DC: Mitsumi to ISO
- Kontrola mocy (P.CON)
- Wyjście wzmacniacza: 1 RCA tył/subwoofer (selektywnie)
- Wejście anteny FM: JASO connector

Charakterystyka tunera

- Zakres częstotliwości FM: 87.5MHz - 108MHz (50Khz step)
- Czułość FM: 0,71μV/75ohm (S/N 30dB)
- FM Quieting Sensitivity: 2μV/75ohm (S/N 46dB)
- Charakterystyka częstotliwości FM: 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
- Stosunek sygnału FM do szumu (Mono): 64dB
- Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz): 40dB
- Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz)
- Czułość MW: 28,2μV
- LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step)
- Czułość LW: 50μV

Specyfikacje kodeków

- Format MP3: Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Format WMA: Zgodnie z Windows Media Audio
- Format WAV: Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM)
- Format FLAC: Pliki FLAC (do 48kHz/16bit)

Specyfikacja CD

- Dioda laserowa: GaAlAs
- Filtr cyfrowy (D / A): 8 Times Over Sampling
- Konwerter cyfrowo-analogowy: 16 Bit
- Wow & Flutter: Poniżej granicy mierzalnej
- Zakres częstotliwości: 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
- Współczynnik zawartości harmoniczných: 0,01% (1kHz)
- Stosunek sygnału do szumu: 92dB (1kHz)
- Zasięg dynamiczny: 88dB
- Separacja kanałów: 83dB
- Odtwarzacz plików WMA: Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Odtwarzacz plików WMA: Zgodny z Windows Media Audio

Specyfikacja USB

- Kompatybilne wersje USB: USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości
- System plików: FAT 32/16/12
- Maksymalny prąd zasilania: 1000mA
- Konwerter D / A: 16 bit
- Odczyt plików MP3: Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Odczyt plików WMA: Zgodny z Windows Media Audio
- Odczyt plików WAV: Pliki liniowe - PCM
- Dekodowanie FLAC: Pliki FLAC do 48kHz/16bit

Specyfikacja Audio

- Moc maksymalna: 50W x 4
- Moc wyjściowa (DIN45324, +B=14.4v): 22W x 4
- Output frequency band: 20Hz ~ 20kHz
- Poziom przedwzmacniacza: 2500mV / 10kOhm
- Impedancja wyjściowa: ≤ 600Ohm
- Impedancja głośnika: 4Ohm ~ 8Ohm
- AUX Pasmo przenoszenia 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
- AUX Maksymalne napięcie wejściowe: 1000mV
- Impedancja wejściowa AUX: 30kOhm
- Kontrola basów: 100Hz ±8dB
- Kontrola tonów średnich: 1kHz ±8dB

- Kontrola tonów wysokich: 12,5kHz $\pm$ 8dB
- Częstotliwość dolnoprzepustowa filtra: Through/85/120/160Hz
- Poziom subwoofera (dB): -15 dB do +15dB

Akcesoria

- Klucze demontażu: 2 sztuki
- Maskownica
- Rękawy montażowe
- Kabel DC (Mitsumi do ISO): 15 cm

Dane ogólne

- Napięcie zasilania: 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone)
- Maks. pobór prądu: 10A
- Pobór prądu (Dark Power Consumption): Below 1mA
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 182 x 53 x 155,5mm
- Waga: 1200 gr.
- Temperaturowy zakres roboczy: -10°C ~ 60°C
- Języki instrukcji obsługi: Wielo-językowy przewodnik