



Subwoofer JL Audio 8W3v3-4 20cm

Producent: JL AUDIO

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 449,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy subwoofer samochodowy firmy JL AUDIO

MODEL: 8W3v3-4

8"/ 200 mm / 20cm - subwoofer samochodowy

8-calowy subwoofer W3v3 (250 W, 4 Ω)

Jeśli potrzebujesz 8-calowego subwoofera, który jest w stanie wytworzyć znakomite basy w bardzo małych obudowach, 8W3v3 wykona to zadanie i zaskoczy Cię swoją mocą i dokładnością. Wykorzystuje on te same technologie, co jego bracia o większej średnicy, aby zapewnić aż 0,375 cala (10 mm) kontrolowanego, jednokierunkowego, liniowego wychYLENIA.

Głośnik 8W3v3-4 najlepiej sprawdza się ze wzmacniaczami o mocy w zakresie 75W - 250W i jest zoptymalizowany do pracy w niewielkiej, szczelnej obudowie o pojemności 8,5 l (0,30 cu) lub w obudowie z portem o pojemności 9,9 l (0,35 cu).

Subwoofery W3v3 oferują fenomenalną wydajność w zastosowaniach o średniej mocy, bez konieczności stosowania dużej obudowy. Ta najnowsza generacja przetworników W3 korzysta z całego zestawu zaawansowanych technologii, pierwotnie opracowanych dla naszych flagowych subwoofersów W7. Zoptymalizowany pod kątem DMA system silnika umożliwia długie, liniowe wychYLENIA, przy minimalnych zniekształceniach i zwiększonej mocy wyjściowej, podczas gdy wiele opatentowanych technologii zwiększa wydajność i niezawodność. Te postępy sprawiają, że te W3 brzmią najlepiej i są najbardziej niezawodne. Wypełniony minerałami, polipropylenowy górny stożek z metalowym medalionem z logo JL Audio zapewnia prosty, elegancki wygląd. Zdejmowany (i konfigurowalny) pierścień ozdobny kołnierza montażowego

przyjmuje bezpośrednio wkładki z siatki maskującej (sprzedawane oddzielnie), bez potrzeby stosowania dodatkowego osprzętu do kratki.

Wszystkie subwoofery W3v3 są budowane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości w naszej fabryce w Miramar na Florydzie z globalnych komponentów i są oferowane w pięciu rozmiarach, od średnic nominalnych od 6,5 cala do 13,5 cala.

Parametry techniczne:

- moc ciągła (RMS): 250 W
- zalecana moc wzmacniacza (RMS): 75 - 250 W
- impedancja nominalna (Znom): 4 Ω
- wymiary produktu: 217 x 217 x 118 mm

Parametry:

- Rezonans swobodnego powietrza (Fs): 35,14 Hz
- Elektryczne „Q” (Qes): 0,501
- Mechaniczne „Q” (Qms): 7,071
- Całkowita liczba mówców „Q” (Qts): 0,467
- Równoważna zgodność (Vas): 0,54 ft³ 15,29 litra
- Jednokierunkowa, liniowa wycieczka (Xmax)*: 0,375 cala 10 mm
- Wydajność (1W/1m)**: 83,24 dB SPL
- Efektywna powierzchnia tłoka (Sd): 32,02 cala² 0,021 m²
- Rezystancja prądu stałego (Re): 3,77 oma

Rekomendowana skrzynia :

- 8,5 litra - 305 mm x 254 mm x 203 mm lub
- 9,9 litra - 317 mm x 254 mm x 235 mm